



# Fiches mobiles IP44



## Caractéristiques



### Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)
- Presse-étoupe avec joint intégré
- Verrouillage avec raccord fileté

### Indice de protection

- IP44

### Raccordements au choix

- Bornes Rapides (réf. : 30XX-XXX-XXXX)  
(Contact par lamelles à ressort)
- Bornes à vis (réf. : 31XX-XXX-XXXX)

### Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm <sup>2</sup> )	1,5	2,5	6
Max. (mm <sup>2</sup> )	2,5	6	16

## Visuels



2P+T 16A

### 2P+T

- \*16A Réf. : 3120-301-0900
- \*32A Réf. : 3124-301-0900
- 63A Réf. : 3128-301-0900



3P+T 32A

### 3P+T

- \*16A Réf. : 3122-301-1600
- \*32A Réf. : 3126-301-1600
- 63A Réf. : 3131-301-1600



3P+N+T 63A

### 3P+N+T

- \*16A Réf. : 3105-301-1600
- \*32A Réf. : 3107-301-1600
- 63A Réf. : 3133-301-1600



### VOUS SOUHAITEZ DES CONNEXIONS RAPIDES ?

Remplacer les deux premiers chiffres (31) de la référence bornes à vis par 30.  
Uniquement disponible pour 16A et 32A

31 = BORNES À VIS Ex : 31XX-XXX-XXXX  
30 = BORNES RAPIDES Ex : 30XX-XXX-XXXX

16A \*

32A \*

63A

CONNEXION  
RAPIDE

Types de Prises	Tension (V)	Position de la terre	Fréquence (Hz)	Référence Bornes à vis	Référence Bornes à vis	Référence Bornes à vis
2P	24V	-	50 Hz - 60Hz	3118-301-1800	3112-301-1800	-
2P+T	24V	-	50 Hz - 60Hz	3120-301-1800	3124-301-1800	-
2P+T IP44	110V	4h	50 Hz - 60Hz	3120-301-0700-4h	3124-301-0700-4h	3128-301-0700-4h
	230V	6h	50 Hz - 60Hz	<b>3120-301-0900</b>	<b>3124-301-0900</b>	<b>3128-301-0900</b>
	400V	9h	50 Hz - 60Hz	3120-301-1600-9h	3124-301-1600-9h	3128-301-1600-9h
	500V	7h	50 Hz - 60Hz	3120-301-0300-7h	3124-301-0300-7h	3128-301-0300-7h
	50-500V	10h	100 Hz - 300Hz	3120-301-1100-10h	3124-301-1100-10h	3128-301-1100-10h
	50-500V	2h	300 Hz - 500Hz	3120-301-1100-2h	3124-301-1100-2h	3128-301-1100-2h
3P+T IP44	110V	4h	50 Hz - 60Hz	3122-301-0700-4h	3126-301-0700-4h	3131-301-0700-4h
	230V	9h	50 Hz - 60Hz	3122-301-0900-9h	3126-301-0900-9h	3131-301-0900-9h
	400V	6h	50 Hz - 60Hz	<b>3122-301-1600</b>	<b>3126-301-1600</b>	<b>3131-301-1600</b>
	500V	7h	50 Hz - 60Hz	3122-301-0300-7h	3126-301-0300-7h	3131-301-0300-7h
	50-500V	10h	100 Hz - 300Hz	3122-301-1100-10h	3126-301-1100-10h	3131-301-1100-10h
	50-500V	2h	300 Hz - 500Hz	3122-301-1100-2h	3126-301-1100-2h	3131-301-1100-2h
3P+N+T IP44	110V	4h	50 Hz - 60Hz	3105-301-0700-4h	3107-301-0700-4h	3133-301-0700-4h
	230V	9h	50 Hz - 60Hz	3105-301-0900-9h	3107-301-0900-9h	3133-301-0900-9h
	400V	6h	50 Hz - 60Hz	<b>3105-301-1600</b>	<b>3107-301-1600</b>	<b>3133-301-1600</b>
	500V	7h	50 Hz - 60Hz	3105-301-0300-7h	3107-301-0300-7h	3133-301-0300-7h
	50-500V	10h	100 Hz - 300Hz	3105-301-1100-10h	3107-301-1100-10h	3133-301-1100-10h
	50-500V	2h	300 Hz - 500Hz	3105-301-1100-2h	3107-301-1100-2h	3133-301-1100-2h

Gagnez  
du temps !

1. Baisser le levier
2. Insérer le fil
3. Relever le levier

C'est câblé !



Pour 16A & 32A